

Apple Mac Pro

使用电脑前请仔细阅读《Mac Pro 概要》手册。您可以在 support.apple.com/guide/mac-pro-rack 查看该手册,也可以在 Apple Books 下载(可用时)。保留备用。

安全和操作

请参阅下方的“重要安全性信息”部分和《Mac Pro 概要》手册中的“安全、操作与监管信息”。

重要安全性信息

彻底断开电脑电源的唯一方式是主电源拔掉电源线。若要彻底断开显示器电源,您还必须从电脑或电源插座拔掉显示器的电源线。请确保设备电源线的至少一端容易触及,便于在需要时拔掉电脑或显示器的电源线。

为了您自身和设备的安全,如果存在以下任何一种情况,请从电源插座拔掉电源线插头(请拔插头,而不要拉电源线):

- 电源线或插头磨损或损坏
- 有异物发落到机箱内
- 电脑跌落或机箱损坏
- 您认为电脑需要服务或维修
- 您想要清洁电脑
- 添加或移除 PCIe 卡或其他内部配件

有关服务或保修的问题,请联系 Apple 授权服务提供商或 Apple。服务和支​​持信息请参见电脑随附的文档。

切勿堵塞任何通风口。电脑需要足够的空气流通以确保电脑得到充分冷却和获得最佳性能,同时避免减弱性能或损坏内部零件。

稳定性危险

用于安装电脑的机架可能会翻倒,造成人身伤害。在将导轨和电脑滑至安装位置之前,请阅读安装说明。当电脑位于安装位置时,请勿在其顶部放置任何重物,也不要离开电脑。

机架必须有足够的强度和稳定性,以在预期的操作位置或者滑动以安装或维修时支撑电脑。

更换电池

【警告】本产品内含纽扣电池。产品使用寿命内电池可能需要更换。更换电池时请使用同一型号(CR2032)和额定功率的电池,并注意正确的正负极。用错误型号电池更换会有火灾或触电风险。

切勿吞锂电池

如果吞入锂电池,仅两小时就会造成严重的身体内部灼伤,并可能造成死亡。请将新旧电池放在儿童接触不到的地方。如果顶部外壳无法到位,请停止使用电脑并使其远离儿童。如果您认为电池可能已被吞入或置于某人身体中的某个部位,请立即就医。

设置 Mac Pro

请将电源线完全插入 Mac Pro 背面凹入的电源线插座中,并将电源线的另一端插入已接地的插座或已接地的接线板上。接地为强制要求。切勿忽接地插头的作用。

Mac Pro 内部操作

1. 拆开 Mac Pro 前,请选取 Apple  “关机”将其关机。

【警告】拆开 Mac Pro 前必须将其关机,以免损坏其内部零件或您要安装的零件。切勿在电脑开机时拆开电脑或尝试在其内部安装零件。

2. 等待 10 分钟,使电脑的内部零件冷却。

【警告】请先等待电脑冷却,再接触其内部零件,因为零件可能很烫。

3. 触摸 Mac Pro 外部的金属以释放身上的静电。

【重要事项】在接触电脑内部的任何部件或安装任何零件前,请始终先释放静电。为避免产生静电,在扩展卡、内存或内部存储设备安装完成并装上电脑外壳前,请勿在机房内四处走动。

4. 从电脑拔下所有的线缆和电源线。

为避免损坏内部零件或您想要安装的零件,请务必拔下 Mac Pro 的电源线插头。电脑通电时,切勿尝试安装零件。

您的电脑集成联锁电路,旨在保护您免受有害电源的危害以及在风扇高速转动时免受转动扇叶的伤害。切勿尝试使联锁电路失效。

5. 解锁直身锁并将外壳滑出电脑(将电脑置于地板上可能会更轻松)。移除外壳时,请牢牢地抓住它。

Mac Pro 在其外壳被移除时不会启动。

在 Mac Pro 中安装任何零件前,请仔细阅读《Mac Pro 概要》手册。

每个 PCIe 插槽额定功率最大为 75 W;每个六针辅助(AUX)接头额定功率为 75 W,每个八针辅助接头额定功率为 150 W。

【重要事项】请仅使用经安全认证(CSA、UL 或同等水平)并明确阐明符合行业标准 PCIe 技术规格的 PCIe 模块。使用未经认证或不合规的模块可能无法保证不同输入电源的独立供电,从而导致烧毁。

【重要事项】请仅使用 Mac Pro 或 Mac Pro 配件随附的原装 Apple 线缆,或者 Apple Store 商店或 apple.com/cn 在线销售的线缆。

连接辅助接头时请小心操作。在电脑中安装使用辅助电源的配件时,请先连接辅助接头,再安装模块。连接到辅助接头时,请小心不要使模块跌落,否则可能造成辅助接头的插头或主板损坏。如果辅助接头损坏,切勿启动电脑,否则可能对系统造成进一步损坏。请携带系统至 Apple 授权服务中心或 Apple Store 商店进行维修。

6. 完成电脑内部操作后,请牢牢抓住外壳并将其沿着电脑缓慢下滑以归位,然后使直身锁啮合。
7. 将电源线和其他配件线缆归位。

【重要事项】如果外壳未归位,电脑将不会开机。

电源

满载配置时,Mac Pro 的输入电流大于 12 安培(120 V)或 6 安培(230 V)。连接其他设备至同一电路时应谨慎操作,否则可能导致电路过载,从而引起分支电路断路器跳闸及电脑数据丢失。建议将满载的系统连接至专用电路。

常规保养

如果需要清洁电脑,请按以下指示操作:

1. 将电脑关机。
2. 将电脑电源线从电源插座或接线板拔下。
3. 将线缆从电脑拔下。
4. 使用干净柔软的湿布轻轻擦拭电脑机箱表面。

【重要事项】切勿使用可能会损伤机箱表面的酒精、喷雾剂、溶剂或研磨剂。

避免听力损伤

为防止可能出现听力损伤,请勿长时间用高音量听音乐。有关声音和听力的更多信息,请在线访问 apple.com/sound。

Apple 妙控鼠标的 1 类激光信息

Apple 妙控鼠标根据 IEC 60825-1 Ed.3 被归类为 1 类激光产品。此设备符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11 标准,与 2019 年 5 月 8 日颁布的 Laser Notice No. 56 中描述的 IEC 60825-1 Ed.3 标准相符的部分除外。

【注意】此设备包含一个或多个激光器。若用于非使用手册所述的用途、维修或拆卸可能会导致损坏,且可能导致暴露在有害的不可见红外外线激光放射下。此设备应由 Apple 或授权服务提供商提供相关服务。

1 类激光产品

监管信息

监管认证信息可在设备上找到。选取苹果菜单  >“关于本机”>“资源”>“监管认证”。附加监管信息请参见《Mac Pro 概要》手册中的“安全、操作与监管信息”。

FCC 和加拿大 ISED 合规

此设备符合 FCC 规则第 15 部分中的规范和加拿大 ISED 免执照 RSS 标准。操作设备须符合以下两个条件:(1) 此设备不会导致有害干扰;(2) 此设备可承受任何外来干扰,包括可能导致非预期操作的干扰。

欧盟/英国合规

Apple Inc. 特此声明本无线设备符合指令 2014/53/EU 和《无线设备法规 2017》规范。《一致性声明》副本可通过以下网址访问:apple.com/euro/compliance。Apple 的欧盟代表处为:爱尔兰科克郡豪利希尔工业园(Hollyhill Industrial Estate), Apple Distribution International Ltd. Apple 的英国代表处为:Apple UK Ltd., 2 Furzestown Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB。



使用限制

当此设备在 5150 到 5350 MHz 频率范围内操作时,仅限室内使用。此限制适用于:AT、BE、BG、CH、CY、CZ、DE、DK、EE、EL、ES、FI、FR、HR、HU、IE、IS、IT、LI、LT、LU、LV、MT、NL、NO、PL、PT、RO、SE、SI、SK、TR、UA、UK(NI)。

ENERGY STAR® 合规



作为 ENERGY STAR 合作伙伴,Apple 已确认此产品的标准配置符合 ENERGY STAR 指南的能源效率规范。ENERGY STAR 计划与电子设备制造商为合作关系,旨在改善产品的能源效率,降低产品的能耗不仅省钱,还有助于节省宝贵资源。

本电脑出厂时已启用电源管理功能,用户闲置电脑 10 分钟后,电脑将设定为睡眠状态。若要唤醒电脑,请点击鼠标按钮或触控板,或者按下键盘上的任意键。

有关 ENERGY STAR 的更多信息,请访问:energystar.gov。

Apple 和环境

Apple 公司已经意识到有责任将操作和产品的影响降低到最小。有关信息,请访问 apple.com/cn/environment。

处理和循环利用信息



以上符号表明根据当地的法律和法规,您的产品和/或其电池必须和家庭垃圾分开处理,当此产品的使用寿命到了尽头时,请将它送至当地管理部门指定的收集点。处理您的产品和/或其电池时,分开收集和回收将有助于节约自然资源,并确保以保护人类健康和环境的方式进行回收。有关 Apple 的回收计划、回收收集点、受限物质和其他环保措施的信息,请访问 apple.com/cn/environment。

内置电池

您的外围设备内置集成锂离子电池。请勿尝试自行更换或移除锂离子电池,您可能损坏电池,从而导致过热和人身伤害。内置电池应由 Apple 或授权服务提供商更换,并且和家庭垃圾分开回收或再利用。有关 Apple 锂离子电池的信息,请访问:apple.com/cn/batteries。

注意

电池只能由 Apple 或 Apple 授权服务提供商进行更换,用错误型号电池更换会有爆炸危险。

警告:不要刺破或焚烧。该电池不含有水银。

中国

| 有害物质 | 零部件 | |
|--------------|-----|----|
| | 电路板 | 附件 |
| 铅 (Pb) | X | ○ |
| 汞 (Hg) | ○ | ○ |
| 镉 (Cd) | ○ | ○ |
| 六价铬 (Cr, VI) | ○ | ○ |
| 多溴联苯 (PBB) | ○ | ○ |
| 多溴二苯醚 (PBDE) | ○ | ○ |

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



软件许可协议

使用 Mac Pro 等同于接受 Apple 及第三方软件许可协议的条款, 网址为: apple.com/cn/legal/sla。

Apple 一年有限保修摘要

Apple 保证所附硬件产品和配件, 从原先零售购入的日期起一年内, 材料和工艺均无瑕疵。Apple 对正常磨损不作担保, 对事故或滥用造成的损坏也不作担保。若要获取服务, 请致电 Apple, 或者访问 Apple Store 商店或 Apple 授权服务提供商, 可用的服务选项取决于请求的服务所在的国家或地区, 并且可能限制为销售的原始国家和地区。可能需要支付通话费用和国际运费, 这取决于您的位置。根据 apple.com/cn/legal/warranty 和 support.apple.com/zh-cn 上提供的有关获取服务的完整条款和详细信息, 当您根据本保修政策提交有效的索赔时, Apple 将为您的硬件设备酌情进行维修、更换或退款。您享有的保修权益是附加在本地消费者法律所提供的权利以外的, 当您根据本保修政策提出索赔时, 可能需要提供购买凭证的详细信息。

对于澳大利亚的客户: 我们的商品所附带的保证不能被排除在澳大利亚消费者权益保护法之外, 您有权就严重故障要求更换或退款; 同时有权就任何其他合理可预见的损失或伤害获得赔偿。如果商品未能达到可接受的质量, 但不构成严重故障时, 您有权要求维修或更换商品。Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South NSW 1235. 电话: 133-6222。

保留备用